

Промышленные принтеры этикеток WT4-АХВ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sjt@nt-rt.ru || сайт: <https://sato.nt-rt.ru/>



Просто. Удобно. WT4-AXB


4-дюймовый промышленный принтер этикеток

Простая установка


- Подходит для различных применений и отраслей промышленности.
- Компактный дизайн впишется в любое рабочее пространство.
- Поддерживает различные типы расходных материалов.
- Гибкие возможности для удовлетворения ваших потребностей в печати.
- Эмуляции для простого внедрения в существующие системы.
- Совместимость с рулонами этикеток диаметром 8 дюймов и риббонами длиной до 450 м.




Компактный дизайн




Диаметр рулона этикеток и длина риббона



Отображение ошибки



Многоязычная поддержка



Широкая линия движения рулона этикеток

Простая эксплуатация

- Цветные индикаторы ошибок.
- Многоязычный пользовательский интерфейс.
- Элементы управления с цветовой маркировкой и широкое пространство для удобной замены этикеток.

Простое техобслуживание

- Простая замена расходных деталей (печатающей головки и прижимного валика).
- Глобальная поддержка SATO.
- ПО для настройки нескольких принтеров в одной сети.



Печатающая головка



Прижимной валик



Централизованное управление принтерами

Технические характеристики WT4-AXB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300 dpi)
Способ печати		термотрансферная печать	
Разрешение печати		8 тчк/ мм (203 dpi)	12 тчк / мм (300 dpi)
Макс. область печати	Ширина, мм (дюймы)	104 мм (4.09")	104 мм (4.09")
	Длина, мм (дюймы)	2,500 мм (98.4")	1,500 мм (59.1")
Скорость печати, мм/сек (дюйм/с)		До 203.2 мм/сек (8 дюйм/с)	До 152.4 мм/сек (6 дюйм/с)
Процессор		32-разрядный RISC-микропроцессор	
Память принтера		Флеш-память: 128 МБ, DRAM: 128 МБ Пользовательская память: 32 МБ Внешняя USB-память пользователя: 16 ГБ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ			
Тип датчика		Регулируемый датчик I-Mark (отражательный) / Датчик зазора (передающий), датчик отсутствия этикетки, датчик открытой печатающей головки, датчик конца риббона	
Тип этикеток		Этикетки с высечкой (рулоном или гармошкой), бумажные, непрерывные, бирки/ярлыки, билеты	
Толщина этикеток		0.08 - 0.19 мм (0.003" - 0.007")	
Форма этикетки	Направление намотки	Лицевой стороной внутрь / наружу	
	Диаметр	Макс. внешний диаметр рулона: Ø 203.2 мм (8"), диаметр втулки: 76 мм /38 мм (3" / 1.5")	
Размер этикетки	Непрерывная печать	Ширина	22 - 112мм (0.86" - 4.4")
		Длина	6 - 2497мм (0.24" - 98.3")
	Печать с отрывом	Ширина	22 - 112мм (0.86" - 4.4")
		Длина	22 - 2497мм (0.86" - 98.3")
	Печать с ножом	Ширина	22 - 112мм (0.86" - 4.4")
		Длина	22 - 2497мм (0.86" - 98.3")
	Печать с отделителем	Ширина	22 - 112мм (0.86" - 4.4")
		Длина	22 - 397мм (0.86" - 15.6")
Риббон (модель для термотрансферной печати)	Длина	Макс. 450 м. Макс. диаметр 82 мм	
	Ширина	40 мм - 110 мм (1.57" - 4.33")	
	Диаметр втулки	25 мм (1")	
	Направление намотки	Лицевой стороной внутрь / наружу	
ШРИФТЫ / СИМВОЛЫ			
Встроенные шрифты	Стандартные растровые шрифты	Растровые шрифты XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.	
	Масштабируемые шрифты	CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI.	
Штрихкоды	Линейный	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 из 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 из 5. Композитные: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated и Stacked.	
	Двумерный (2D)	PDF417 включая Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200), Aztec.	
Направление печати	Символьные данные / Штрихкод	0°, 90°, 180°, 270°	
ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ			
Интерфейс	Стандарт: USB тип A 2.0 + USB тип B 2.0 + LAN + RS-232 опции: беспроводная локальная сеть (LAN b/g/n) и Bluetooth		
	Протоколы LAN: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2		
Эмуляции языков		SBPL (SATO), SZPL, SIPL	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Требования к питанию		Входное напряжение: AC100V-240V +/- 10% (полный диапазон)/ Частота 50 Гц -60 Гц +/- 5%	
Условия использования	Эксплуатация	4 - 40°C / 30 - 80% RH (без конденсации)	
	Хранение	-20 - 50°C / 15 - 85% RH (без конденсации)	
Размеры (Ш x Г x В) B1*		267.7 x 450 x 261 мм *(B1 опция: 256 мм) - 10.54" x 17.71" x 10.30" *(B1 опция 10.01")	
Вес		11.4 кг	
Индикация и дисплей		3 светодиодных индикатора синего цвета, 7 кнопок-элементов управления, цветной ЖК-дисплей диагональю 3.5"	
ПРОЧЕЕ			
Сертификаты		FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0, WEEE	
Функции самодиагностики		Функции обнаружения ошибок, функция перегрева печатающей головки	
Обслуживание		Простая и быстрая замена печатающей головки и прижимного валика	
ОПЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ			
Аксессуары		Отделитель, Нож, Двойная беспроводная локальная сеть и Bluetooth	
Управление принтером		Утилита SATO для настройки принтера, сети и беспроводной сети. SNMPv1.2. Обновление прошивки по USB.	
ПОДДЕРЖКА SATO			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sjt@nt-rt.ru || сайт: <https://sato.nt-rt.ru/>