

Промышленные принт-модули S84-еx S86-еx

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sjt@nt-rt.ru || сайт: <https://sato.nt-rt.ru/>

SATO
Powered On Site /



S84-ex S86-ex 

Промышленный принт-модуль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		S84-еx			S86-еx	
Метод печати		Модель для прямой термопечати и термотрансферной печати или только для прямой термопечати				
Разрешение печати		8 т/мм (203 т/д)	12 т/мм (305 т/д)	24 т/мм (609 т/д)	8 т/мм (203 т/д)	12 т/мм (305 т/д)
Макс. скорость печати		16 д/с (406,4 мм/с)	14 д/с (355,6 мм/с)	6 д/с (152,4 мм/с)	14 д/с (355,6 мм/с)	12 д/с (304,8 мм/с)
Макс. область печати	Ширина, мм (дюйм)	104 мм (4,1")			167,5 мм (6,59")	
	Длина, мм (дюйм)	2500 мм (98,43")	1500 мм (59,06")	400 мм (15,75")	2500 мм (98,43")	1249 мм (49,17")
Процессор		32-битный процессор RISC 500 МГц				
Память принтера		ПЗУ 48 МБ (флеш-память), SDRAM 64 МБ				
СПЕЦИФИКАЦИИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (рекомендуется использовать расходные материалы для принтера, изготовленные или сертифицированные SATO)						
Тип датчика		Датчик метки (отражающий), датчик зазора (передающий). Обнаружение конца бумаги. Обнаружение конца риббона/приближающегося конца риббона.				
Тип этикетки		Этикетки с высечками в рулонах или стопках, рулоны с бумажными или синтетическими этикетками				
Толщина этикетки		0,05 ~ 0,31 мм (0,002" - 0,012")				
Размер этикетки (включая подложку)	Непрерывный режим печати	Ширина	13-131 мм (0,51"-5,16")			54-180 мм (2,13"-7,09")
		Длина	9-2503 мм (0,35"-98,54")	9-1503 мм (0,35"-59,17")	9-403 мм (0,35"-15,87")	9-2503 мм (0,24"-98,54") 9-1252 мм (0,35"-49,29")
	Режим печати с отделителем	Ширина	13-131 мм (0,51"-5,16")			54-180 мм (2,13"-7,09")
		Длина	Модель для термотрансферной печати: 13-359 мм (0,51"-14,13") Модель для прямой термопечати: 18-359 мм (0,71"-14,13")			
Риббон	Ширина	25 мм - 128 мм (0,98" - 5,04")			59 мм - 177 мм (2,32" - 6,97")	
	Длина	450 м когда ширина < 39,5 мм (1,56") 600 м когда ширина = или > 39,5 мм (1,55")			600 м	
	Диаметр рулона	108 мм (4,25")				
	Втулка	Диаметр втулки: Ø 25,4 мм (1 дюйм)				
	Направление намотки	Внутренняя / внешняя, изменение настроек не требуется				
Ribbon Saving (режим экономии риббона)		Заводская опция (только S84-еx)			-	
RFID		Модуль RFID доступен только для термотрансферного принтера				
ШРИФТЫ / СИМВОЛЫ						
Внутренние шрифты	Стандартные растровые	U, S, M, WB, WL, XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, китайские (GB18030, BIG5), корейские (KSX1001)				
	Шрифты TTF	CG Times, CG Triumvirate, SATOGAMMA, SATOVICA				
	Кодировка	Основные латинские и панъевропейские кодовые страницы (WGL4), GB18030 (упрощенный китайский), BIG5 (традиционный китайский), KSX1001 (корейский), тайский (CP874), арабский, UTF-8 и UTF-16BE (загруженные шрифты)				
Поддержка загружаемых шрифтов		Растровые, True Type (1-битные/2-битные), максимум 11,7 МБ				
Штрихкод	Линейный	Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, POSTNETTM, Bookland, UPC-A/E Intelligent Mail Barcode				
	2-мерные символы	PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Security QR code, Aztec Code и композитные символы				
Направление печати		Направление печати символов: 0°, 90°, 180°, 270° / Направление печати штрихкода: 0°, 90°, 180°, 270°				
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСА И ИНТЕГРАЦИЯ						
Стандартные интерфейсы	USB	USB 2.0 тип B				
	LAN	Ethernet 10/100 Mbps / DHCP / Протокол: TCP/IP, LPR, FTP, TELNET, SNMP				
	RS232C	RS232C Standard (XON/XOFF, RTS/CTS)				
	IEEE1284	IEEE1284				
	EXT (I/O)	Прилагается переходной кабель с разъемами DSUB 25-конт. (гнездо) / Amphenol 14-конт. (гнездо)				
Опционально	Wireless LAN	IEEE 802.11/b/g/n с автопереключением/безопасность: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP				
	Bluetooth	Версия 2.0+EDR класс 2 (10 м) / Профиль: SPP				
Внешняя память	USB	USB тип A (USB Host)				
	Слот для SD-карты	SD/SDHC				
Поддерживаемые протоколы принтера		Стандартные: SBPL (язык принтера штрихкодов SATO) / язык эмуляции: SZPL, SDPL				
Дистанционная настройка		Веб-браузер, универсальные принтерные утилиты SATO				
Драйверы		Windows, Linux, SAP, MAC OS				
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Требования к питанию		Универсальный блок питания с автоматическим переключением диапазонов, 100 В±240 В±10 В переменного тока, 50/60 Гц				
Размеры		Ш 245 мм (9,65") x Г 408 мм (16,06") x В 300 мм (11,81")			Ш 245 мм (9,65") x Г 417 мм (16,42") x В 300 мм (11,81")	
Масса		Модель для термотрансферной печати: 13,7 кг Модель для прямой термопечати: 12,3 кг			Модель для термотрансферной печати 15,1 кг Модель для прямой термопечати: 13,6 кг	
Окружающая среда	Работа	Температура -5° - 40 °C / отн. влажность 15 - 80 % (без конденсата)				
	Хранение	Температура -20 - 60°C / отн. влажность 15 - 90 % (без конденсата)				
Панель дисплея		Графический ЖКД (128 точек по горизонтали x 64 точки по вертикали) с подсветкой (белая или оранжевая, переключаемая)				
РАЗНОЕ						
Стандарты и одобрения агентств		Соответствует IEC 60950, CE Marking, NEMKO-GS, cMETus, UL60950-1, CSA C22.2, EN 60950-1, FCC, ICES-003, NMB-003, RCM, CCC, SRRC, KC, ROHS				
Полезные функции		Простой автономный режим, отображение на ЖКД сообщений на 7 языках, копирование данных на USB-накопитель или карту памяти SD, возвращение статуса				
Самодиагностика и проверка		Проверка печатающей головки, обнаружение конца риббона, пробная печать, обнаружение открытой печатающей головки, автоматическая калибровка датчика				
RFID		Для получения дополнительной информации о RFID-метках, пожалуйста, свяжитесь с представителем SATO				
ОПЦИИ						
Аксессуары		Комплект WLAN, комплект для Bluetooth, Ribbon Saver (заводская опция, только для S84-еx)				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sjt@nt-rt.ru || сайт: <https://sato.nt-rt.ru/>