

# Настольные принтеры CG2

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sjt@nt-rt.ru](mailto:sjt@nt-rt.ru) || сайт: <https://sato.nt-rt.ru/>



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## CG208 / CG212

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		CG208	CG212
Метод печати		Прямая термopечать или термотрансферная печать	
Разрешение печати, т/мм (т/д)		8 т/мм (203 т/д)	12 т/мм (305 т/д)
Макс. область печати	Ширина, мм (дюйм)	56 мм (2,20")	56 мм (2,20")
	Длина, мм (дюйм)	600 мм (23,60")	400 мм (15,75")
Скорость печати, мм/с (д/с)		До 100 мм/с (4 д/с)	
ЦП		32-битный RISC	
Память принтера		ПЗУ (флеш): 4 МБ, ОЗУ: 8 МБ	

### СПЕЦИФИКАЦИИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (рекомендуется использовать расходные материалы для принтера, изготовленные или сертифицированные SATO)

Тип датчика		Датчик метки (отражающий), датчик зазора (передающий)		
Тип этикетки		Этикетки с высечками в рулонах или стопках, рулоны с бумажными или синтетическими этикетками		
Толщина этикетки		0,06 – 0,19 мм (0,002" – 0,007")		
Форма этикетки	Диаметр	Макс. наружный диаметр: Ø 130 мм (5,12"), диаметр втулки: Ø 25,4 мм (1") или Ø 38,1 мм (1,5")		
	Направление намотки	Внутренняя/внешняя		
Размер этикетки	Непрерывный режим печати	Ширина	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")
		Длина	6 – 600 мм (0,24" – 23,6")	6 – 400 мм (0,24" – 15,75")
	Режим печати с отрыванием этикетки	Ширина	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")
		Длина	12 – 600 мм (0,47" – 23,6")	12 – 400 мм (0,47" – 15,75")
	Режим печати с обрезанием этикетки ножом	Ширина	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")
		Длина	22 – 600 мм (0,87" – 23,6")	22 – 400 мм (0,87" – 15,75")
Режим печати с отделителем	Ширина	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")	12 – 60 мм (0,47" – 2,36")	
	Длина	22 – 100 мм (0,87" – 3,94")	22 – 100 мм (0,87" – 3,94")	
Риббон	Размеры		Ширина: 59 мм (2,32") Макс. длина: 100 м (328')	
	Диаметр втулки		Ø 12,7 мм (0,5")	
	Направление намотки		внешняя	

### ШРИФТЫ / СИМВОЛЫ

Шрифты	Стандартные шрифты	Растровые шрифты буквенно-цифровые и символы: WB (18x30 точек), WL (28x52 точки), XU (5x9 точек), XS (17x17 точек), XM (24x24 точки), XB (48x48 точек), XL (48x48 точек), OCR-A (15x22 точки), OCR-A (22x23 точки), OCR-B (20x24 точки), OCR-B (30x36 точек)
	Растрингованные шрифты	CG Times, CG Triumvirate
Штрихкод	1D-штрихкод	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Bookland (2/5 char add-on code), GS1 Databar (RSS14), Composite JAN/EAN-8/13; Composite UPC A/E; Composite GS1 128/CC
	2D-штрихкод	PDF417 (Ver2.4), MAXI Code (Ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Направление печати	Символы / штрихкод	0°, 90°, 180°, 270°

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Интерфейс	Модель с USB и RS-232C*, модель с USB и LAN, опционально: Внешний SATO Wireless LAN**
Управление	Язык принтера штрихкодов SBPL (версия 4.2) SATO

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию		Напряжение на входе адаптера питания: 100-240 В переменного тока (с автопереключением)/40 Вт (пик.) – входное напряжение питания принтера: 19 В/3 А
Окружающая среда	Работа	Температура 0 – 35°C / отн. влажность 30 – 80% (без конденсата)
	Хранение	Температура -10 – 60°C / отн. влажность 15 – 85% (без конденсата)
Размеры		(Ш x Г x В): 128 x 235 x 173 мм (5,04" x 9,25" x 6,81")
Масса		Модель TT (прибл. 1,6 кг / 3,5 фунта), модель DT (прибл. 1,5 кг / 3,3 фунта)

### РАЗНОЕ

Сертификации	Соответствует требованиям FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS, Energy Star™
Антибактериальная отделка	Материал корпуса содержит антибактериальное вещество, испытанное согласно стандарту JISZ2801. Антибактериальный корпус препятствует размножению бактерий и микроорганизмов.

### ОПЦИИ

Аксессуары	Нож, отделитель, клавиатура SATO, размотчик, NiceLabel
------------	--

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [sjt@nt-rt.ru](mailto:sjt@nt-rt.ru) || сайт: <https://sato.nt-rt.ru/>